


# Micro-centrales HF



## Caractéristiques

- Poids : 0,5kg

## VITHF - Micro centrale HF 868 MHz - 2 portes HF

REF : VITHF

2 modes de gestion : en autonome sur site ou sur Internet via Je Gère Ma Résidence

## Résumé

VITHF - Micro centrale HF 868 MHz - 2 portes HF

## Description

La VITHF (19746) est une centrale 2 portes HF fonctionnant avec la fréquence 868 MHz. Elle permet la gestion des accès résidents de 2 portes de parking via des télécommandes HF, avec possibilité d'ajouter un lecteur de proximité pour gérer la porte 1 via badges également (non compatible avec services VIGIK).

- Récepteur radio 2 relais (porte 1 qui gère HF/Proximité Résident\* et porte 2 : uniquement HF)
- 2 relais d'ouverture permettant l'ouverture différenciée de 2 accès parking
- S'utilise avec les télécommandes 4 boutons 868 MHz, réf. MEMOBIP4B (19731)
- 2 modes de gestion et de programmation des télécommandes/badges au choix :  
en autonome, sur site (par télécommande maître à programmer)  
ou via le logiciel Web gratuit "Je Gère Ma Résidence" ([www.jegeremaresidence.com](http://www.jegeremaresidence.com))
- Capacité 1500 télécommandes en mode autonome
- Capacité 5000 télécommandes avec Je Gère Ma Résidence
- Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, boucles magnétiques, lecteur de proximité, alimentation)
- Voyants de programmation et d'alimentation
- Fonction anti-passback (jusqu'à 500 utilisateurs) via le paramétrage des switches directement sur la VITHF
- Mémoire de données amovible avec gaine thermo. Contient toutes les données de la centrale.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Elle doit être connectée à la VITHF pour que la centrale fonctionne. En cas de panne de la micro centrale, la mémoire de la VITHF peut être utilisée sur une autre centrale VITHF (la nouvelle centrale fonctionnera alors comme l'ancienne).

- Utilisation intérieure exclusivement : IP20
- Gestion des événements avec Je Gère Ma Résidence (jusqu'à 20000 événements)
- Pile compatible : CR1225

Dimensions (L x l x H): 120 x 100 x 45 mm

Prévoir une alimentation 12-26 Vcc. (Réf. 8500/2)

Compatible avec l'antenne déportée 868 MHz, réf. ANT/868 (13944)

\* L'ouverture de la porte 1 peut être gérée via un lecteur de proximité 2 fils V2, non inclus avec la VITHF, ex : réf. LEC/AL2FS (16482).

Les cartes services VIGIK (ex : la Poste, EDF, etc.) ne sont pas compatibles avec la VITHF.

Fabriquée en France.

## Patrimoine

Petit collectif

## Technologies

2 Fils - Lecture ecriture

IF YOU LOVE YOUR BUILDING