

# Modems et routeurs



## KIT GPRS+ CENTRALE IPCV1083

REF : KGPRS1P083

Remplacé par KGPRSV41P083

### Description

Kit prêt à poser comprenant:

- 1 modem GPRS dans boîtier blanc avec 10 ans de communication (mises à jour illimitées) : réf.: 18971013
- 1 centrale 1 porte IPCV1083 dans boîtier en ABS jaune
- 1 alimentation pour modem AL12/5A
- 1 alimentation pour centrale 8500/2
- 1 tête de lecture T25VK2

Produits fabriqués en France

### Caractéristiques Techniques

CENTRALE IPCV1083

- Nombre de clés max.: 5000
- Nombre de services VIGIK : 200
- Nombre de centrales max. en réseau : 4 par défaut, et jusqu'à 8 (via réf. EXT8IP).
- Gestion et programmation à distance sur le site Internet VisiosoftWeb ([www.visiosoftweb.com](http://www.visiosoftweb.com))
- Gestion des événements : 20 000 événements (sur 30 jours maximum)
- Transfert des noms et accès sur platine sans ligne ADSL ou modem GPRS via badge(s) porteur(s) (en mode centrale non connectée)\*\*
- Compatible avec tête de lecture 2 fils V2 en contrôle d'accès uniquement
- Distance entre centrale et tête de lecture: 100 mètres
- INT/IP (RS485) intégré
- Voyants de programmation et d'alimentation
- Mémoire de données amovible avec gaine thermo.
- Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
- Pile compatible : CR1225

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

MODEM GPRS 18971913

- Carte SIM pré-montée dans le modem est multi-opérateurs : ORANGE / SFR / BOUYGUES TELECOM
- Réception optimale du signal France métropolitaine et DOM-TOM
- Sélection automatique du meilleur réseau disponible sur site
- Changement automatique du réseau si défaillance du réseau initial

### Fonctionnalités

MODEM GPRS 18971013 (sous [www.visiosoftweb.com](http://www.visiosoftweb.com))

- Mise à jour des noms des platines de rue
- Mise à jour de la politique de sécurité des badges de contrôle d'accès (annulation de badges, création/gestion de passes, etc.)
- Mise à jour des écrans de hall
- Remontées des alarmes techniques (porte forcée, perte de communication du matériel de contrôle d'accès ou alarmes de maintenance via interface 10 entrées analogiques (réf. : 16121010) ou 10 entrées TOR (réf. 16121011)
- Ouverture de porte à distance
- Consultation des événements des centrales de contrôle d'accès (événements mémorisés uniquement).
- Installation intérieure ou extérieure (IP67). Privilégiez une installation extérieure.

### Compatibilité

- Compatible Platines 2Voice
- Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
- Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS, et HBS
- Non compatible SARAH

### Accessoires

- Borniers débouchables (borniers de boutons de sortie, lecteur de proximité, alimentation)

### Précaution d'emploi

- On peut relier, par défaut, jusqu'à 4 modules (centrale/écran de hall/module d'alerte) par modem GPRS.
- Pour relier jusqu'à 8 modules, veuillez ajouter la réf. EXT8IP.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

## Dimensions

Centrale : 70 x 70 x 20 mm Modem GPRS: 91x 155 x 34mm

## Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

## Technologies

Open - 2 Fils - IP

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile  
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex  
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • [info@urmet.fr](mailto:info@urmet.fr) • [www.urmet.fr](http://www.urmet.fr)

**urmet**  
FRANCE