

Claviers codés



Clavier codé sans perçage PTT/VIGIK

REF : CE20IM4

Clavier codé 12 touches et Bouton porte

Résumé

Touches braille et Indication d'ouverture par leds et buzzer

Description

- Clavier ultra robuste 12 touches brailles + 1 touche "Porte" rétroéclairées par leds bleues à haute luminosité et facile d'entretien.
- Clavier conforme à la loi accessibilité aux personnes handicapées.
- Nombre de codes : 22, de 3 à 8 termes (touches A et B incluses).
- Marquage "Porte" au dessous du bouton porte.
- Façade Inox 316L microbillé 2.5 mm.
- Nombre de sorties : 3 (2 relais contact sec NO/NF + 1 commande anti-vibration).
- Borniers débrochables.
- Fixation 100 % compatible avec les anciens claviers CE20.
- Indications d'ouverture par leds et buzzer.
- Système anti-fraude : une série de 20 appuis sur les touches sans code reconnu bloque le clavier pendant 30 secondes.
- Fonctionnement des contacts : monostable ou bistable suivant le code.
- Temporisation réglable de 0.2 à 99 secondes.
- 2 leds et buzzer de programmation et d'exploitation (confirmation d'ouverture).
- Commande accès libre sur horaires (avec 1 horloge externe non fournie).
- Indice de protection : IP54.
- Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.
- 1 notice détaillée d'installation et d'utilisation.

Caractéristiques

- **Dimension façade** : H x L en mm
- **Dimension Carter** : H x L x P en mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Vis anti-vandales et outil fournis.
- Composant de protection contre les retours de tensions (varistance).
- Joint d'étanchéité fourni.

- Alimentation : 12 Vca ou Vcc.
- Consommation 250mA sous 12V.
- Alimentation conseillée : Réf. AL12/2DIN.
- Garantie : 2 ans (preuve d'achat faisant foi).

LES PLUS URMET :

- Carte électronique unique et compatible avec tous les modèles de la gamme CE20 (ancienne et nouvelle) : Réf. : CE20.
- Touches brailles et bouton porte rétro-éclairés.
- Faible encombrement.
- Code de gestion : permet de changer rapidement un code tout en gardant ses paramétrages (tempo, relai activé, permanent/temporaire), sans démontage du clavier.

Accessoires

BSCE4 : Accessoire de pose en saillie (non inclus)

VCE4 : Visière anti-pluie pour ces claviers encastrés (non inclus)

PPCE4 : Plaque de propreté idéale pour la rénovation (non inclus)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING