

Accessoires



Bouton de sonnette sans fil

REF : 43320

Emetteur radio pour 43300, 43305, 43310.

Résumé

Cet bouton d'appel est un émetteur de carillon sans fil. Son alimentation est réalisée par piles fournies ou par une source externe de tension. Plusieurs émetteurs et récepteurs peuvent être combinés. Chaque émetteur peut être doté d'une tonalité différente.

Caractéristiques

- **Poids** : 137 Grammes
- **Dimensions (H x L x P)** : 96 x 35 x 16 mm
- **Alimentation** : 2x1,5V piles type LR03/AAA alcalines (fournies) / Ou alimentation externe
- **Plages de fonctionnement** : -15°C à +50°C
- **Indice de protection** : IP54 (possibilité d'utilisation à l'extérieur)
- **Portée** : 500 mètres (en champs libre)
- **Fréquence d'utilisation** : 868,35 MHz

Description

Ce bouton d'appel est compatible avec les références Urmet 43551, 43559, 43549, 43118.

- Coloris blanc, touche métallique.
- Porte-étiquette.
- Fermeture par vis spéciales (outil fourni).
- Alimentation : 2 piles LR03 fournies, ou alimentation externe 6 à 12 Vcc (non fournie).
- Autonomie des piles : 5 ans pour 10 appels par jour.
- Voyant de confirmation d'appel.
- Entrée contact sec pour réemploi d'un poussoir existant.
- Entrée tension 8 à 12 Vcc/ca, pour mise en parallèle sur sonnerie existante.
- Installation sur portier et vidéoportier 1+N, 4+N, Bibus.
- Fonction alarme activable au choix.
- Utilisation possible en pendentif.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING