

# Micro-centrales Vigik



## KIT CENTRALE VIT25PLUS + T25PLUS

REF : VIT25PLUS

Centrale VIT25PLUS

### Résumé

Kit de contrôle d'accès composé d'une centrale VIT25PLUS, d'une tête de lecture T25PLUS et d'un badge maître préprogrammé.

### Description

Permet la gestion d'une porte pour résidents/Vigik+, programmation en mode autonome ou en mode lite via [www.visiosoftweb.com](http://www.visiosoftweb.com) et l'application Urmét GO.

Cette centrale est certifiée Vigik+ et permet une gestion avancée des prestataires qui doivent accéder au bâtiment. Une mise à jour des certificats Vigik+ via l'application Urmét GO est nécessaire tous les 3 ans.

Elle permet également la gestion des badges MEMOPLUS de haute sécurité avec le protocole DESFire EV3, afin que seul le gestionnaire du bâtiment reste maître des accès.

### Caractéristiques Techniques :

- Nombre de badges maximum: 1500
- Programmation en autonome ou en mode lite via Visiosoftweb
- Appairage Vigik+ en bluetooth avec Urmét GO
- Distance entre centrale et tête de lecture : 100 mètres
- Borniers débrochables
- Voyants de programmation et d'alimentation
- Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
- Pile compatible : CR2032
- Gamme de température : - 20 °C à +60° C
- Boîtier en ABS blanc
- Fabriquée en France
- Normes CE : conforme

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Dimensions centrale (HxLxP) : 72 x 68 x 19 mm
- Dimensions lecteur (HxLxP) : 43 x 9 x 25 mm

### Compatibilités :

- Compatible uniquement avec les lecteurs Vigik+ de la marque Urmet France (UF)
- Compatible badges MEMOPROX et MEMOPLUS
- Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
- Non compatible avec la CLAI/PROX
- Non compatible avec jejeremaresidence.com

### Alimentations conseillées :

- Centrale seule : Réf. : 8500/2
- Centrale et système de verrouillage : Ref. : 12012400

### Voir les tutos d'installation :

IF YOU LOVE YOUR BUILDING