

# MP500XX

## Centrale transmetteur digital intégré

REF : UMP500/8

### Résumé

---

Centrale transmetteur digital intégré

### Description

---

Centrale 8 points ext à 64 points  
Certifiée EN 50131 Grade 2 classe II  
8 secteurs coffret ABS avec transmetteur Digital intégré  
Fonction vidéo  
Serveur web en option  
Pilotable par Smartphone

### Caractéristiques

Centrale UMP500/8 avec transmetteur digital (vocal en option), clavier UKP500D/N, UKP500DV/N et UKP500DP/N  
Carte de message vocal USV500/N.  
Centrale équipée d'un transmetteur digital multi-protocole, partition possible en 8 secteurs et 4 groupes  
8 entrées programmables individuellement équilibrées, simples, doubles ou NO/NF.  
Centrale extensible à 64 entrées par l'utilisation des modules UEP508 ou par les entrées clavier de l'UKP500D/N..  
1 entrée 24h.  
Auto surveillée à l'ouverture et à l'arrachement.  
6 sorties : 2 relais NO/NF programmables et 4 collecteurs ouverts programmables.  
Système extensible à 27 sorties.  
32 codes d'accès, 3 niveaux utilisateurs.  
32 clés électroniques ou badges de proximité.  
Programmateur horaire hebdomadaire, historique 1000 évènements.  
Centrale avec transmetteur digital multi-protocole  
Chargeur 1,5 A.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Coffret ABS  
Batterie max 7 A/h non fournie.  
Certifiée EN 50131 Grade 2 classe II

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédits photos: URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Paris 325767594 - Ne pas jeter sur la voie publique.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile  
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex  
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • [info@urmet.fr](mailto:info@urmet.fr) • [www.urmet.fr](http://www.urmet.fr)

**urmet**  
FRANCE