

Gamme MP3000

Lecteur de proximité Mifare blanc

REF : DK3000M-P/B

Résumé

Lecteur de clé de proximité Mifare pour centrale MP3000, compatible avec les clés UDK70. Ce lecteur de badges permet à l'utilisateur final d'envoyer simplement les commandes au système MP3000.

Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation** : 13,8 Vcc
- **Tension de fonctionnement** : 10 à 14,5 Vcc
- **Puissance de sortie (max)** : 17,2 dBm/A/m à 3 m
- **Bande de fréquence** : 13,56 MHz
- **Longueur maximale du BUS** : 500 m
- **Dimensions (L x H x P)** : 21 x 40 x 50 mm
- **Certification EN50131** : Grade 2 Classe II

Description

Le lecteur de proximité est compatible avec les badges/clés Mifare UDK70.

Caractéristiques du lecteur :

Technologie Mifare

Installation dans boîtiers modulaires encastrables ou à fixation murale

Raccordement à la centrale MP3000 par BUS (connexion au bus en cascade, en étoile ou en mode mixte)

2 points (type PrIO) programmables individuellement en tant qu'Entrée ou Sortie

4 LED vertes d'état du système

1 LED rouge entrées ouvertes/mémoire d'alarme

Buzzer incorporé

Disponible en noir (Réf. DK3000M-P)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING