Accessoires

Récepteur radio 433 Mhz

REF : REC/433B2

Récepteur HF 433 Mhz

Caractéristiques

- **Poids :** 0,1kg

Résumé

Récepteur radio 433 Mhz

Description

Il se gère et se raccorde à la centrale comme un lecteur.
Equipé d'une entrée boucle au sol.
Dimensions (L x H x P) : 72 x 60 x 12 mm.

Caractéristiques Techniques

• Alimentation par la centrale : 12 Vcc.
• Câblage : 3 fils 6/10 50 m max.
• Entrée boucle : contact sec.
• Antenne : fil de 173 mm ou antenne 433 Mhz (voir accessoire de 5 mètres de coax 50 Ohms max).
• Protection d'alimentation : diode contre les inversions de polarité.
• Transil contre les surtensions transitoires.
• Gamme de température : - 20° C à + 70° C.
• Normes CE : conforme.
• Dimensions : (L x H x P) : 72 x 60 x 12 mm.
• Boîtier en ABS gris.
• Façade (H x L) : 110 x 150 mm.
Indice de protection IP : IP-53.

Fonctionnalités

- Voyant de milieu perturbé : le voyant nommé « perturbation » renseigne sur la qualité de la réception. Un voyant éteint signale un environnement sain. A l'inverse, un voyant régulièrement allumé indique un emplacement trop perturbé.

- Si besoin, trouvez un emplacement mieux adapté, puis fixez le récepteur et / ou son antenne.
- Diode de bonne réception du code de la télécommande.
- Diode de bonne communication récepteur / centrale.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - S.A au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet FRANCE

Accessoires

Antenne omnidirectionnelle réf. ANT/433.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr