

# Câblage

## Kit emetteur récepteur BALUN 1p cat5 prise RJ

REF : 1092/301



### Résumé

Kit emetteur récepteur BALUN 1p cat5 prise RJ

### Description

. Kit de transmission Balun passif sans amplification de signal, avec report alimentation 12 volts. Connexion par RJ 45.

. Permet de transmettre la vidéo (noir et blanc ou couleur) sur des câbles paires torsadés.

. Des connecteurs au format jack permettent d'alimenter à distance une caméra 12 volts.

. Comporte également filtre double impédance et filtre antiparasitaire.

. Référence incluant transmetteur et récepteur.

Longueurs maximum : sous 12V : 150mA = 130m, 250mA = 80m , 350mA = 50m , 500mA=40m

#### Caractéristiques Techniques

Entrée / sortie vidéo : BNC femelle

Entrée / sortie câble UTP : RJ

Type de câble conseillé : 24 AWG UTP CAT5 ou supérieur

Impédance 100  $\Omega$   $\pm$  20%, résistance DC loop 18  $\Omega$ /100 m

Impédance BNC : 75  $\Omega$

Impédance UTP : 100  $\Omega$

Connecteur d'alimentation : jack mâle 2,1mm côté utilisateur - jack femelle 2,1mm côté source

Protection contre les surtensions : Oui

Température de fonctionnement : -10÷45°C

Température de stockage : -30÷60°C

Humidité : 0÷95%

Dimensions (L x H x P): 22x205x43 mm

Poids (chaque) : 35 gr

IF YOU LOVE YOUR BUILDING